

NightSearcher

Solaris Maxi 20K Range

LED FLOODLIGHT



24Ah, 38Ah
USER MANUAL
www.nightsearcher.co.uk

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

- Never submerge in water.
- If you suspect the Solaris Maxi has water inside, do not use or attempt to recharge.
- Dropping the Solaris Maxi may damage the battery or circuit components inside.
- IF THE Solaris Maxi HAS BEEN SUBMERGED IN WATER OR SUSTAINED DAMAGE IT COULD BE A FIRE HAZARD. **DO NOT USE THE PRODUCT.** Place outdoors in a non-combustible container well away from flammable materials. **DO NOT RECHARGE THE BATTERY AND CONTACT NIGHTSEARCHER.**
- Never use the charger if the leads, contacts or casings are damaged. Do not use any chargers other than those provided.
- Avoid charging the battery in temperatures below 0°C or exposing the battery to temperatures below -20C or above 60°C.
- Never expose the charger to rain, moisture or damp. If you suspect any of these have occurred then do not use the charger.
- Always check with your airline before attempting to transport by air.

NightSearcher

NightSearcher Limited,
Unit 4 Applied House,
Fitzherbert Spur,
Farlington,
Portsmouth,
Hampshire, PO6 1TT, UK
T: +44 (0)23 9238 9774
E: sales@nightsearcher.co.uk
W: www.nightsearcher.co.uk

Whilst every effort has been taken to ensure that the accuracy of the information supplied in this booklet is correct at the time of going to print, The NightSearcher policy of continuous improvements, determines the right to change specifications without notice.

SLA / SEALED LEAD ACID									
NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-24	24A/h Sealed Lead Acid			NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-38	38A/h Sealed Lead Acid				
Light Output	20,000	10,000	4,000	2,000	Light Output	20,000	10,000	4,000	2,000
Running Time	2.25h	4.5h	9h	18h	Running Time	3.5h	7h	14h	28h
Weight	14.6kg				Weight	19.8kg			
Charge Time	7 Hours				Charge Time	10 Hours			
Light Source		CREE LED		Case size		L225xD200xH150mm			
<ul style="list-style-type: none"> • SLA (sealed lead acid) batteries must be recharged after every use. Failure to do so will damage the battery. • DO NOT LEAVE THE BATTERY IN A DISCHARGE STATE. • Only use NightSearcher chargers to charge your Solaris. 									

Getting to know your NightSearcher Solaris Maxi

Your Solaris Maxi floodlight is designed to provide you with long duration powerful floodlighting that will meet most outdoor and indoor lighting requirements, where there is no mains power available. It is free of trailing cables, silent running and quickly installed.

Important: Please read these instructions carefully to ensure the safe and effective use of this product.

Whilst every effort has been taken to ensure that the accuracy of the information supplied in this booklet is correct at the time of going to print, the NightSearcher policy of continuous improvement determines the right to change the specification without notice.

Light output and operating instruction:

As standard there are four selectable light output levels:

- Press Once Low level 4,000 Lumens
- Press again Medium level 10,000 Lumens
- Press again High level 20,000 Lumens
- Press again Off

From the off position:

- Press and hold Very Low 2,000 Lumens
- Press again Flashing 20,000 Lumens

Product set up:

Mount the lamp head either directly on the power pack, or alternatively onto the extension pole. If mounted on the extension pole, the lamp can be raised by extending the top part of the telescopic extension pole first. Secure it and continue with the second part of the extension pole. Secure again. When extending or retracting the extension pole sections, the user should always grasp the sliding element firmly before either tightening or loosening its securing lock in order to avoid the possibility of the sliding element dropping without warning. When lamp head is at required height and unit is stable, connect the coiled cable lead to the power pack and switch on the unit. The switch is located at the base of the lamp head. Stability can be further improved by using optional stabilizing legs. The extension pole will extend the lamp head unit from 0.85 metre to a maximum height of 1.74 metres.

Charging instructions:

- Your NightSearcher Solaris Maxi must be put on charge before using for the first time for a minimum of eight hours.
- Always recharge the Solaris Maxi after every use, the power pack may be left on charge without causing any damage to the battery however it is recommended that the power pack is taken off charge and on completion of the charging cycle and the charger is unplugged from the mains supply.
- When the lamp is not in use, we recommend that the product is recharged a minimum of every 3 months.
- Never leave the Solaris Maxi power pack in a discharged state, to do so will cause damage to the battery.

To recharge simply connect the charger to the mains supply, the LED on the charger will illuminate green. Plug connector into one of the powerpack charging sockets, the LED will then turn red. On completion of the charging cycle the LED will return to green. During the charging process the indicator on the power pack will cycle through red, amber and green. On completion of the charging cycle the LED indicators will go out. The input/output sockets are for extra applications such as running two lamp heads or for charging and using the light at the same time. The optional single 16A/h charger must be used to enable the use of the lamp whilst also charging the battery. Please note that the charging indication is different on the 16 amp charger. Recharging takes approximately 8 / 12 hours if the lamp is completely discharged or pro rata if not.

Input: 100-240V AC, 50/60 Hz Output: 12V DC nominal, at 4A DC (7 A RMS.)

The Solaris Maxi charger is CE Rated and should only be used indoors.



Sichere Entsorgung von Batterien für elektrische Abfallprodukte:

Wenn Sie dieses Produkt oder Teile dieses Produkts zu irgendeinem Zeitpunkt entsorgen müssen: Bitte beachten Sie, dass elektrische Abfallprodukte und Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Beratung. Alternativ nimmt NightSearcher gerne die Quittung entgegen dieses Produkts am Ende seiner Lebensdauer und wird es in Ihrem Namen recyceln.

GARANTIE:

Alle NightSearcher-Produkte haben auf alle Fertigungsbereiche eine Standardgarantie von 3 Jahren Defekte und 1 Jahr Garantie auf alle wiederaufladbaren Batterien ab Kaufdatum.



Erweiterte Garantie:

Kunden haben die Möglichkeit, die Garantie des Produkts auf 5 Jahre für Herstellungsfehler zu verlängern. Die Registrierung des Produkts muss innerhalb eines Monats nach dem Kauf erfolgen, indem Sie uns eine E-Mail an sales@nightsearcher.co.uk senden. In der Nachricht geben Sie bitte in Ihren eigenen Worten an, dass Sie Ihr Produkt registrieren möchten NightSearcher-Produkt für die erweiterte Garantie. Um die Garantiebestimmungen von NightSearcher anzuzeigen, besuchen

Sie bitte: <http://nightsearcher.com/de/warranty.html> oder scannen Sie den QR-Code.

SLA / SEALED LEAD ACID									
NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-24	24A/h Sealed Lead Acid			NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-38	38A/h Sealed Lead Acid				
Batterie	20,000	10,000	4,000	2,000	Batterie	20,000	10,000	4,000	2,000
Sortie de la lumière					Light Output				
Temps courant	2.25h	4.5h	9h	18h	Running Time	3.5h	7h	14h	28h
Poids	14.6kg				Weight	19.8kg			
Temps de charge	7 Hours				Charge Time	10 Hours			
Source de lumière		CREE LED		Taille de la valise		L460xD320xH280mm			
<ul style="list-style-type: none"> • Les piles SLA (scellées au plomb) doivent être rechargées après chaque utilisation. Sinon, la batterie sera endommagée. • NE LAISSEZ PAS LA PILE DANS UN ETAT DE DECHARGE. • Utilisez uniquement les chargeurs NightSearcher pour recharger votre Solaris. 									

Faire connaissance avec votre NightSearcher Solaris Maxi

Votre projecteur Solaris Maxi est conçu pour vous fournir un éclairage puissant de longue durée qui répond à la plupart des besoins en éclairage extérieur et intérieur, là où aucune alimentation secteur n'est disponible. Il est exempt de câbles de fuite, silencieux et rapidement installé.

Important: Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Bien que tous les efforts aient été déployés pour que les informations fournies dans cette brochure soient correctes au moment de l'impression, la politique d'amélioration continue de NightSearcher détermine le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Flux lumineux et instructions d'utilisation:

- En standard, il existe quatre niveaux de sortie de lumière sélectionnables:
- Appuyez une fois sur le niveau bas 4,000 lumens
- Appuyez à nouveau sur Niveau moyen 10,000 lumens
- Appuyez à nouveau sur Niveau élevé 20,000 lumens
- Appuyez à nouveau sur Off

De la position d'arrêt:

- Appuyez et maintenez très bas 2,000 lumens
- Appuyez à nouveau sur Clignotant 20,000 Lumens

Produit mis en place:

Montez la tête de la lampe soit directement sur le bloc d'alimentation, soit sur le pôle d'extension. Si elle est montée sur la rallonge, la lampe peut être soulevée en rallongeant d'abord la partie supérieure de la rallonge télescopique. Fixez-le et continuez avec la deuxième partie de la rallonge. Sécurisé à nouveau. Lors de l'extension ou de la rétraction des sections de rallonge, l'utilisateur doit toujours saisir fermement l'élément coulissant avant de serrer ou de desserrer son verrou de fixation afin d'éviter toute chute éventuelle de l'élément coulissant. Lorsque la tête de la lampe est à la hauteur requise et que l'unité est stable, connectez le câble spiralé au bloc d'alimentation et allumez l'unité. L'interrupteur est situé à la base de la tête de la lampe. La stabilité peut être encore améliorée en utilisant des jambes de stabilisation en option. La rallonge prolongera la tête de lampe de 0,85 mètre à une hauteur maximale de 1,74 mètre.

Instructions de charge:

Votre NightSearcher Solaris Maxi doit être chargé avant d'être utilisé pour la première fois pour un minimum de huit heures. Toujours recharger le Solaris Maxi après chaque utilisation, vous pouvez laisser le bloc d'alimentation allumé. chargez sans endommager la batterie, mais il est recommandé de décharger le bloc d'alimentation et de le recharger une fois le cycle de charge terminé et de débrancher le chargeur du secteur. Lorsque la lampe n'est pas utilisée, il est recommandé de recharger le produit minimum de tous les 3 mois. Ne laissez jamais le module d'alimentation Solaris Maxi à l'état déchargé. endommager la batterie.

Pour recharger, connectez simplement le chargeur au secteur, la LED sur le le chargeur s'allume en vert. Branchez le connecteur dans l'une des prises de charge du bloc d'alimentation, le voyant deviendra alors rouge. Une fois le cycle de charge terminé, le voyant passe au vert. Pendant le processus de charge, le voyant sur le bloc d'alimentation passe des couleurs rouge, orange et vert. À la fin du cycle de charge, les voyants s'éteignent. Les prises d'entrée / sortie sont destinées à des applications supplémentaires telles que l'utilisation de deux têtes de lampe ou pour la charge et l'utilisation simultanée de la lumière. Le chargeur unique optionnel 16A / h doit être utilisé pour permettre l'utilisation de la lampe tout en chargeant la batterie. Veuillez noter que l'indication de charge est différente sur le chargeur de 16 ampères. La recharge prend environ 8/12 heures si la lampe est complètement éteinte. déchargée ou au prorata sinon.

Entrée: 100-240V AC, 50/60 Hz Sortie: 12V DC nominal, à 4A DC (7 A RMS.)

Le chargeur Solaris Maxi est certifié CE et ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.



Élimination sûre des déchets de batteries de produits électriques:

Si à tout moment, vous devez jeter ce produit ou des parties de ce produit: veuillez noter que les déchets de produits électriques et de piles ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. Recyclez là où les installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour conseils de recyclage. NightSearcher accepte volontiers le reçu de ce produit en fin de vie et le recyclera en votre nom.

GARANTIE:

Tous les produits NightSearcher bénéficient d'une garantie standard de 3 ans sur tous les produits manufacturés. défauts et garantie d'un an sur toutes les piles rechargeables à partir de la date d'achat.



Garantie prolongée:

Les clients ont la possibilité d'étendre la garantie du produit à 5 ans pour les défauts de fabrication. L'enregistrement du produit doit être effectué dans le mois suivant l'achat en nous envoyant un e-mail sales@nightsearcher.co.uk Dans le message, veuillez indiquer dans vos propres mots que vous souhaitez enregistrer votre Produit NightSearcher pour la garantie prolongée. Pour consulter la politique de garantie de NightSearcher, veuillez visiter: <http://nightsearcher.com/en/warranty.html> ou scannez le code QR.

SLA / SEALED LEAD ACID									
NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-24	24A/h Sealed Lead Acid			NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-38	38A/h Sealed Lead Acid				
Bateria	20,000	10,000	4,000	2,000	Bateria	20,000	10,000	4,000	2,000
Salida de luz					Salida de luz				
Tiempo de ejecución	2.25h	4.5h	9h	18h	Tiempo de ejecución	3.5h	7h	14h	28h
Peso	14.6kg				Peso	19.8kg			
Tiempo de carga	7 Hours				Tiempo de carga	10 Hours			
Source de lumière		CREE LED		Taille de la valise		L460xD320xH280mm			
<ul style="list-style-type: none"> • Les piles SLA (scellées au plomb) doivent être rechargées après chaque utilisation. Sinon, la batterie sera endommagée. • NE LAISSEZ PAS LA PILE DANS UN ETAT DE DECHARGE. • Utilisez uniquement les chargeurs NightSearcher pour recharger votre Solaris. 									

Conociendo a tu NightSearcher Solaris Maxi

Su proyector Solaris Maxi está diseñado para proporcionarle una iluminación de gran alcance y de larga duración que satisfaga la mayoría de los requisitos de iluminación de interiores y exteriores, donde no hay alimentación de red disponible. Está libre de cables de arrastre, funcionamiento silencioso y se instala rápidamente. Importante: lea atentamente estas instrucciones para garantizar un uso seguro y eficaz de este producto. Si bien se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la precisión de la información suministrada en este folleto sea correcta al momento de la impresión, la política de mejora continua de NightSearcher determina el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Salida de luz e instrucciones de funcionamiento:

- Como estándar hay cuatro niveles de salida de luz seleccionables:
- Presione una vez el nivel bajo 4,000 lúmenes
- Presione nuevamente el nivel medio de 10,000 lúmenes
- Presione de nuevo Alto nivel 20,000 lúmenes

Presione de nuevo:

- Desde la posición de apagado:
- Mantenga presionado muy bajo 2,000 lúmenes
- Presione de nuevo parpadeando 20,000 lúmenes

Configuración del producto:

Monte el cabezal de la lámpara directamente en la unidad de alimentación o, alternativamente, en el Polo de extensión. Si se monta en el poste de extensión, la lámpara se puede levantar extendiendo la parte superior del poste de extensión telescópico primero. Asegúrelo y continúe con la segunda parte del polo de extensión. Asegure de nuevo. Al extender o retraer las secciones de los polos de extensión, el usuario siempre debe agarrar firmemente el elemento deslizante antes de apretar o aflojar su bloqueo de seguridad para evitar la posibilidad de que el elemento deslizante caiga sin previo aviso. Cuando la cabeza de la lámpara esté a la altura requerida y la unidad esté estable, conecte el cable en espiral al paquete de alimentación y encienda la unidad. El interruptor se encuentra en la base de la cabeza de la lámpara. La estabilidad puede ser Mejorada aún más mediante el uso de patas estabilizadoras opcionales. El poste de extensión extenderá la unidad de la cabeza de la lámpara de 0,85 metros a una altura máxima de 1,74 metros.

Instrucciones de carga:

Su NightSearcher Solaris Maxi debe cargarse antes de usar para la primera vez por un mínimo de ocho horas. Siempre recargue el Solaris Maxi después de cada uso, el paquete de energía puede dejarse encendido cargue sin causar ningún daño a la batería; sin embargo, se recomienda que la unidad de alimentación se descargue y al finalizar el ciclo de carga y que el cargador esté desenchufado de la red eléctrica. Cuando la lámpara no está en uso, recomendamos que el producto se recargue Mínimo de cada 3 meses. Nunca deje el paquete de energía Solaris Maxi en un estado de descarga, para ello lo hará causar daños a la batería.

Para recargar, simplemente conecte el cargador a la red eléctrica, el LED en el El cargador se iluminará en verde. Enchufe el conector en uno de los enchufes de carga del paquete de alimentación, el LED se encenderá en rojo. Al finalizar el ciclo de carga, el LED volverá a verde. Durante el proceso de carga, el indicador del paquete de alimentación cambiará a rojo, ámbar y verde. Al finalizar el ciclo de carga, los indicadores LED se apagarán. Las tomas de entrada / salida son para aplicaciones adicionales, como ejecutar dos cabezales de lámpara o para cargar y usar la luz al mismo tiempo. Se debe usar el cargador individual opcional de 16 A / h para permitir el uso de la lámpara mientras que también cargando la batería. Tenga en cuenta que la indicación de carga es diferente en el cargador de 16 amperios. La recarga tarda aproximadamente 8/12 horas si la lámpara está completamente dado de alta o pro rata si no lo es.

Entrada: 100-240V AC, 50/60 Hz. Salida: 12V DC nominal, a 4A DC (7 A RMS.)

El cargador Solaris Maxi tiene calificación CE y solo debe usarse en interiores.



Eliminación segura de residuos de baterías de productos eléctricos:

Si en algún momento, necesita deshacerse de este producto o partes de este producto: tenga en cuenta que los productos eléctricos y las baterías no deben desecharse con la basura doméstica común. Recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local para consejos de reciclaje. Alternativamente, NightSearcher se complace en recibir el recibo de este producto al final de su vida útil y lo reciclará en su nombre.

GARANTÍA:

Todos los productos NightSearcher tienen una garantía estándar de 3 años en toda la fabricación. Defectos y garantía de 1 año en todas las baterías recargables desde la fecha de compra.



Garantía extendida:

Los clientes tienen la opción de extender la garantía del producto a 5 años por defectos de fabricación. El registro del producto debe realizarse dentro del mes posterior a la compra enviándonos un correo electrónico sales@nightsearcher.co.uk En el mensaje, indique con sus propias palabras que desea registrar su Producto NightSearcher para la garantía extendida. Para ver la política de garantía de NightSearcher, visite: <http://nightsearcher.com/en/warranty.html> o escanee el código QR.

		SLA / SEALED LEAD ACID															
NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-24	NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-38																
Batteria	24A/h Sealed Lead Acid	Batteria	38A/h Sealed Lead Acid														
Uscita luminosa	20,000 10,000 4,000 2,000	Uscita luminosa	20,000 10,000 4,000 2,000														
Tempo di esecuzione	2.25h 4.5h 9h 18h	Tempo di esecuzione	3.5h 7h 14h 28h														
Peso	14.6kg	Peso	19.8kg														
Tempo di ricarica	7 Hours	Tempo di ricarica	10 Hours														
Fonte di luce	CREE LED	Dimensione del caso	L225xD200xH150mm														
	<div><ul style="list-style-type: none">Le batterie SLA (acido al piombo sigillato) devono essere ricaricate dopo ogni utilizzo. In caso contrario si danneggiará la batteria.NON LASCIARE LA BATTERIA IN UNO STATO DI SCARICO.Utilizzare solo caricabatterie NightSearcher per caricare Solaris.</div>																

Conoscere il tuo Nightsearcher Solaris Maxi
Il proiettore Solaris Maxi è stato progettato per fornire un'illuminazione diffusa di lunga durata in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze di illuminazione per esterni e interni, laddove non è disponibile l'alimentazione di rete. È privo di cavi di trascinamento, funzionamento silenzioso e installazione rapida.
Importante: leggere attentamente queste istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto.
Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurare che l'accuratezza delle informazioni fornite in questo opuscolo sia corretta al momento della stampa, la politica di miglioramento continuo di Nightsearcher determina il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Uscita luminosa e istruzioni operative:

- Come standard ci sono quattro livelli di emissione luminosa selezionabili:
- Premere una volta Livello basso 4,000 lumen
- Premere nuovamente Media livello 10,000 lumen
- Premere nuovamente Alto livello 20,000 Lumen
- Premere nuovamente Off
- Dalla posizione off:**
- Premere e tenere premuto Molto basso a 2,000 lumen
- Premere nuovamente Lampeggiante a 20,000 Lumen

Impostazione del prodotto:
Montare la testa della lampada direttamente sul gruppo di alimentazione, o in alternativa sul palo di estensione. Se montato sul palo di estensione, la lampada può essere sollevata estendendo per prima la parte superiore del palo di estensione telescopico. Assicurarlo e continuare con la seconda parte del palo di estensione. Sicuro di nuovo. Durante l'estensione o la retrazione delle sezioni dei poli di estensione, l'utente deve sempre afferrare saldamente l'elemento scorrevole prima di stringere o allentare la chiusura di sicurezza per evitare la possibilità che l'elemento scorrevole cada senza preavviso. Quando la testa della lampada è all'altezza desiderata e l'unità è stabile, collegare il cavo del cavo a spirale all'alimentatore e accendere l'unità. L'interruttore si trova alla base della testa della lampada. La stabilità può essere ulteriormente migliorato utilizzando le gambe di stabilizzazione opzionali. Il palo di estensione estenderà la testa della lampada da 0,85 metri ad un'altezza massima di 1,74 metri.

Istruzioni di ricarica:
Il tuo Nightsearcher Solaris Maxi deve essere messo in carica prima dell'uso la prima volta per un minimo di otto ore. Ricaricare sempre Solaris Maxi dopo ogni utilizzo, il gruppo di alimentazione può essere lasciato acceso caricare senza provocare danni alla batteria, tuttavia si consiglia di togliere la batteria e di completare il ciclo di ricarica e di scollegare il caricabatterie dall'alimentazione di rete. Quando la lampada non è in uso, si consiglia di ricaricare il prodotto a minimo di ogni 3 mesi. Non lasciare mai l'alimentatore Solaris Maxi in stato di scarica, per farlo lo farà causare danni alla batteria.

Per ricaricare è sufficiente collegare il caricabatterie alla rete elettrica, il LED sul il caricabatterie si illumina di verde. Inserire il connettore in una delle prese di ricarica del powerpack, il LED diventerà rosso. Al termine del ciclo di ricarica, il LED tornerà verde. Durante il processo di ricarica, l'indicatore sul gruppo di alimentazi-one passerà da rosso, ambra e verde. Al termine del ciclo di ricarica, gli indicatori LED si spengono. Le prese di ingresso / uscita sono per applicazioni extra come il funzionamento di due lampade o per ricaricare e utilizzare la luce allo stesso tempo. Il caricatore singolo opzionale da 16A / h deve essere utilizzato per abilitare l'uso della lampada ricarica della batteria. Si prega di notare che l'indicazione di carica è diversa sul caricabatterie da 16 amp. La ricarica richiede circa 8/12 ore se la lampada è completamente scaricata o pro rata se non.
Ingresso: 100-240 V CA, uscita 50/60 Hz: 12V DC nominale, a 4 A DC (7 A RMS.)
Il caricabatterie Solaris Maxi è omologato CE e deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi.

	Smaltimento sicuro delle batterie dei rifiuti di prodotti elettrici:
	Se in qualsiasi momento, è necessario smaltire questo prodotto o parti di questo prodotto: tenere presente che i rifiuti di prodotti elettrici e batterie non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Riciclare dove esistono strutture. Verificare con l'autorità locale per consigli sul riciclaggio In alternativa, NightSearcher è lieto di ricevere la ricevuta di questo prodotto a fine vite e lo riciclerà per tuo conto.

GARANZIA:
Tutti i prodotti NightSearcher hanno una garanzia standard di 3 anni su tutta la produzione difetti e garanzia di 1 anno su tutte le batterie ricaricabili dalla data di acquisto.
Garanzia estesa:
I clienti hanno la possibilità di estendere la garanzia del prodotto a 5 anni per difetti di fabbricazione. La registrazione del prodotto deve essere effettuata entro un mese dall'acquisto inviandoci un'e-mail sales@nightsearcher.co.uk. Nel messaggio si prega di indicare con parole proprie che si desidera registrare il Prodotto NightSearcher per la garanzia estesa.
Per visualizzare la politica di garanzia di NightSearcher, visitare: http://nightsearcher.com/en/warranty.html o scansiona il codice QR.

		SLA / SEALED LEAD ACID																
NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-24	NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-38																	
Batterie	24A/h Sealed Lead Acid	Batterie	38A/h Sealed Lead Acid															
Lichtleistung	20,000 10,000 4,000 2,000	Lichtleistung	20,000 10,000 4,000 2,000															
Laufzeit	2.25h 4.5h 9h 18h	Laufzeit	3.5h 7h 14h 28h															
Gewicht	14.6kg	Gewicht	19.8kg															
Ladezeit	7 Hours	Ladezeit	10 Hours															
Lichtquelle	CREE LED	Gehäusegröße	L460xD320xH280mm															
	<div><ul style="list-style-type: none">SLA-Batterien müssen nach jedem Gebrauch aufgeladen werden. Andernfalls wird die Batterie beschädigt.LASSEN SIE DIE BATTERIE NICHT IN EINEM ENTLADUNGSZUSTAND.Verwenden Sie nur NightSearcher-Ladegeräte, um Ihren Solaris aufzuladen.</div>																	

Lernen Sie Ihren Nachtsucher Solaris Maxi kennen
Ihr Solaris Maxi-Flutlichtstrahler ist so konzipiert, dass Sie über einen langen Zeitraum leistungsstarke Flutlichtstrahler erhalten, die den meisten Außen- und Innenbeleuchtungsanforderungen gerecht werden, wenn kein Netzstrom zur Verfügung steht. Es ist frei von schleppenden Kabeln, Geräuschlos und schnell installiert.
Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten.
Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt sind, bestimmt die Nightsearcher-Richtlinie zur kontinuierlichen Verbesserung das Recht, die Spezifikation ohne Vorankündigung zu ändern.

Lichtleistung und Bedienungsanleitung:

- Standardmäßig gibt es vier wählbare Lichtstärken:
- Einmal niedrig 4,000 Lumen drücken
- Erneut drücken Mittlere Stufe 10,000 Lumen
- Erneut drücken High level 20,000 Lumen
- Drücken Sie erneut auf Aus

Aus der Off-Position:

- Halten Sie sehr niedrig 2,000 Lumen gedrückt
- Erneut drücken blinkt 20,000 lumen

Produkt eingerichtet:
Montieren Sie den Leuchtenkopf entweder direkt am Netzteil oder alternativ am Verlängerungsstange. Bei Montage an der Verlängerungsstange kann die Lampe angehoben werden, indem zuerst der obere Teil der Teleskopverlängerung ausgezo-gen wird. Sichern Sie es und fahren Sie mit dem zweiten Teil der Verlängerungsstan-gange fort. Wieder sicher. Beim Ausfahren oder Einfahren der Verlängerungsstan-genabschnitte sollte der Benutzer das Schiebeelement immer fest fassen vor dem Anziehen oder Lösen der Sicherungsverriegelung, um zu verhindern, dass das Schiebeelement ohne Warnung herunterfällt. Wenn sich der Lampenkopf auf der erforderlichen Höhe befindet und das Gerät stabil ist, verbinden Sie das Spiralkabel mit dem Netzteil und schalten Sie das Gerät ein. Der Schalter befindet sich am Fuß des Leuchtenkopfes. Stabilität kann sein mit optionalen stabilisierenden Beinen weiter verbessert. Die Verlängerungsstange verlängert die Leuchteneinheit von 0,85 Meter auf eine maximale Höhe von 1,74 Metern.

Ladeanweisungen:
Ihr Nightsearcher Solaris Maxi muss vor dem Einsatz für aufgeladen werden das erste Mal für mindestens acht Stunden. Laden Sie den Solaris Maxi nach jedem Gebrauch immer auf. Das Netzteil bleibt möglicherweise eingeschaltet Laden, ohne den Akku zu beschädigen, es wird jedoch empfohlen, das Netzteil abzunehmen und nach Abschluss des Ladevorgangs zu trennen und das Ladegerät vom Stromnetz zu trennen. Wenn die Lampe nicht verwendet wird, empfehlen wir, das Produkt aufzuladen a mindestens alle 3 Monate. Lassen Sie das Solaris Maxi-Netzteil niemals im entladenen Zustand die Batterie beschädigen.

Zum Aufladen schließen Sie das Ladegerät einfach an das Stromnetz an, die LED an der Das Ladegerät leuchtet grün. Stecken Sie den Stecker in eine der PowerPack-Ladebuchsen. Die LED leuchtet dann rot. Nach Beendigung des Ladezyklus wechselt die LED wieder auf grün. Während des Ladevorgangs durchläuft die Anzeige am Netzteil rot, gelb und grün. Nach Beendigung des La-dezyklus erlöschen die LED-Anzeigen. Die Eingangs- / Ausgangsbuchsen sind für zusätzliche Anwendungen vorgesehen, z. B. zum Betrieb von zwei Lampenköpfen oder zum gleichzeitigen Laden und Verwenden der Lampe. Das optionale 16A / h-Ladegerät muss verwendet werden, um die Lampe auch verwenden zu können die Batterie aufladen. Bitte beachten Sie, dass sich die Ladeanzeige beim 16-Amp-pere-Ladegerät unterscheidet. Das Aufladen dauert etwa 8 bis 12 Stunden, wenn die Lampe vollständig ist wenn nicht entladen oder anteilig. Eingang: 100-240 V AC, 50/60 Hz Ausgang: 12 V DC bei 4 A DC (7 A RMS) Das Solaris Maxi-Ladegerät ist CE-zertifiziert und sollte nur in Innenräumen verwendet werden.

	Wenn Sie dieses Produkt oder Teile dieses Produkts zu irgendeinem Zeitpunkt entsorgen müssen: Bitte beachten Sie, dass elektrische Abfallprodukte und Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
	Recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Fragen Sie bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Beratung. Alternativ nimmt Night-Searcher gerne die Quittung entgegen dieses Produkts am Ende seiner Lebensdauer und wird es in Ihrem Namen recyceln.

GARANTIE:
Alle NightSearcher-Produkte haben auf alle Fertigungsbereiche eine Standard-garantie von 3 Jahren Defekte und 1 Jahr Garantie auf alle wiederaufladbaren Batterien ab Kaufdatum.

Erweiterte Garantie:
Kunden haben die Möglichkeit, die Garantie des Produkts auf 5 Jahre für Herstellungsfehler zu verlängern.Die Registrierung des Produkts muss in-nerhalb eines Monats nach dem Kauf erfolgen, indem Sie uns eine E-Mail an sales@nightsearcher.co.uk senden. In der Nachricht geben Sie bitte in Ihren eigenen Worten an, dass Sie Ihr Produkt registrieren möchten NightSearcher-Produkt für die erweiterte Garantie.Um die Garantiebes-timmungen von NightSearcher anzuzeigen, besuchen Sie bitte: http://nightsearcher.com/det/warranty.html oder scannen Sie den QR-Code.

		SLA / SEALED LEAD ACID																
NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-24	NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-38																	
電池	24A/h Sealed Lead Acid	電池	38A/h Sealed Lead Acid															
光輸出	20,000 10,000 4,000 2,000	光輸出	20,000 10,000 4,000 2,000															
運行時間	2.25h 4.5h 9h 18h	運行時間	3.5h 7h 14h 28h															
重量	14.6kg	重量	19.8kg															
充電時間	7 Hours	充電時間	10 Hours															
光源	CREE LED	表壳尺寸	L460xD320xH280mm															
	<div><ul style="list-style-type: none">每次使用后必须给SLA（密 封铅酸）电池充电。否则会损坏電池。请勿将電池放在放电状态。仅使用NightSearcher充電器 为Solaris充电。</div>																	

了解您的Nightsearcher Solaris Maxi
您的Solaris Maxi泛光灯旨在为您提供长时间强大的泛光照明，可满足大多数户外和室内照明要求，而无需主电源。它没有拖曳电缆，无声运行并快速安装。
重要提示: 请仔细阅读这些说明，以确保安全有效地使用本产品。
虽然我们已尽一切努力确保本手册中提供的信息的准确性在打印时是正确的，但 Nightsearcher持续改进的政策决定了更改规格的权利，恕不另行通知。

光输出和操作说明：
标准配置有四种可选的光输出级别：
按一次低水平4,000流明
再按一次中等水平10,000流明
再次按下高水平20,000流明
再次按下关闭
从关闭位置：
按住极低2,000流明
再次按下闪烁20,000流明

产品设置：
将灯头直接安装在电源组上，或者安装在电源组上延长杆。如果安装在延长杆上，则可以通过首先延伸伸缩延伸杆的顶部来升高灯杆。固定它并继续延长杆的第二部分。再次安全。当延伸或缩回延伸杆部分时，使用者应始终牢固地抓住滑动元件
在拧紧或松开其固定锁之前，以避免滑动元件在没有警告的情况下掉落的可能性。当灯头处于所需高度且单元稳定时，将线圈电缆引线连接到电源组并打开设备。开关位于灯头的底部。稳定性可以通过使用可选的稳定腿进一步改善。延长杆将灯头单元从0.85米延伸到最大高度1.74米。

充电说明：
您的Nightsearcher Solaris Maxi必须在使用前付费
第一次至少八小时。
每次使用后，请务必为Solaris Maxi充电，电源组可以保持打开状态
充电时不会对电池造成任何损坏，但建议取下电源并在充电周期结束时将充电器从主电源上拔下。
不使用灯泡时，我们建议您对产品进行充电
至少每3个月一次。
切勿让Solaris Maxi电源组处于放电状态，这样做会导致电池损坏。

要充电，只需将充电器连接到主电源，LED上的LED即可
充电器将亮起绿色。将连接器插入其中一个powerpack充电插座，LED将变为红色。完成充电周期后，LED将返回绿色。在充电过程中，电源组上的指示灯将循环显示红色，琥珀色和绿色。充电周期结束后，LED指示灯熄灭。输入/输出插座用于额外的应用，例如运行两个灯头或同时充电和使用灯。必须使用可选的单个16A / h充电器，以便同时使用灯泡
给电池充电。请注意16安培充电器的充电指示不同。如果灯泡完全充电，充电大约需要8/12小时
如果没有，则按比例出院或按比例
输入：100-240V AC，50/60 Hz输出：12V DC标称值，4A DC（7 A RMS。）
Solaris Maxi充电器符合CE标准，只能在室内使用。

	安全处置废弃电子产品电池:
	如果在任何时候，您都需要处理本产品或本产品的某些部分： <p>请注意，废弃的电子产品和电池不应与普通的生活垃圾一起处理。</p> <p>在有设施的地方回收。 向您当地的地方查询回收建议。 另外，NightSearcher很乐意领取收据 产品报废后，将代表您进行回收。</p>

保証:
所有NightSearcher产品均为所有制造商提供3年标准保修
自购买之日起，所有可充电电池均存在缺陷和1年保修。

客户可以选择将产品的保修期限延长至5年（制造缺陷）。
必须在购买后的一个月
内通过向我们发送电子邮件sales@night-searcher.co.uk进行产品注册。
在该消息中，请用您自己的话说出您想注册自己的产品。
NightSearcher产品的延长保修期。
要查看NightSearcher的保修政策，请访问：
http://nightsearcher.com/en/warranty.html或扫描QR碼。

		SLA / SEALED LEAD ACID																
NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-24	NS Part No: NSSOLARISMAXI20K-SLA-38																	
電池	24A/h Sealed Lead Acid	電池	38A/h Sealed Lead Acid															
光出力	20,000 10,000 4,000 2,000	光出力	20,000 10,000 4,000 2,000															
実行時間	2.25h 4.5h 9h 18h	実行時間	3.5h 7h 14h 28h															
重量	14.6kg	重量	19.8kg															
充電時間	7 Hours	充電時間	10 Hours															
光源	CREE LED	ケースサイズ	L460xD320xH280mm															
	<div><ul style="list-style-type: none">SLA（密封鉛蓄電池）は、使用するたびに充電する必要があります。そうしないと電池が損傷します。バッテリーを放電状態で放置しないでください。NightSearcher充電器を使用してSolarisを充電する</div>																	

あなたのNightsearcherを知るためにSolaris Maxi
Solaris Maxi投光器は、主電源が使用できない屋外および屋内照明のほとんどの要件を満たす長時間の強力な投光照明を提供するように設計されています。それは後続のケーブル、サイレントランの無料ですぐにインストールされます。
重要: この製品を安全かつ効果的に使用するために、この説明書をよくお読みください。本書に記載されている情報の正確性を保証するためにあらゆる努力を払っていますが、継続的改善のNightsearcher方針は予告なしに仕様を変更する権利を決定します。

光出力と操作指示：
標準では、選択可能な4つの光出力レベルがあります。
プレス1回低レベル4,000ルーメン
再度押す中レベル10,000ルーメン
再度押す高レベル20,000ルーメン
再度押す
オフの位置から：
非常に低い2,000ルーメンを押し続けてください
再度押す20,000ルーメンを点滅させる

製品のセットアップ：
ランプヘッドをパワーバックに直接取り付けるか、またはエクステンションポール。延長ポールに取り付ける場合は、最初に伸縮式延長ポールの上部を引き伸ばしてランプを上げることができます。それを固定し、延長ポールの第2部分を続ける。再度安全にしてください。延長ポール部を伸縮させる際には、使用者は常に摺動部材をしっかりと把持する必要がある
摺動要素が警告なしに落下する可能性を避けるために、固定ロックを締めたり緩めたりする前に、ランプヘッドが必要な高さであり、ユニットが安定している場合は、コイル状のケーブルリード線をパワーバックに接続し、ユニットのスイッチを入れます。スイッチは、ランプヘッドの基部に配置されています。安定性はオプションの安定化脚を使用することによってさらに改善される。エクステンションポールは、ランプヘッドユニットを0.85メートルから最大1.74メートルまで延長します。

充電の指示:
あなたのNightsearcher Solaris Maxiを使用する前に担当しておく必要があります
初めて最低8時間。
使用するたびにSolaris Maxiを再充電してください。電源パックはそのまま充電を行う必要がありますが、電源パックを充電し、充電サイクルが完了し、充電器が主電源から外されていることを推奨します。
ランプを使用していないときは、製品を充電することをお勧めします。
3ヶ月ごとの最低。
Solaris Maxiパワーバックを放電状態にしないでください。
バッテリーが損傷する原因となります。

再充電するには、充電器を主電源に接続するだけです。
充電器が緑色に点灯します。コネクタをパワーバック充電ソケットの1つに差し込むと、LEDが赤く点灯します。充電サイクルが完了すると、LEDは緑色に戻ります。充電処理中は、電源パックのインジケータが赤、琥珀、緑の順に循環します。充電サイクルが完了すると、LEDインジケータが消灯します。入力/出力ソケットは、2つのランプヘッドを稼働させる、または同時に照明を充電して使用するなどの追加用途に使用します。オプションのシングル16A / h充電器を使用してランプを使用可能にする必要があります
バッテリーを充電する。充電の表示は16アンペアの充電器では異なりますのでご注意ください。ランプが完全に充電されている場合、約8/12時間の充電が必要です
排出されていない場合は比例配分される。
入力: 100-240V AC、50 / 60Hz出力：定格12V、4A DC（7 A RMS）
Solaris Maxi充電器はCE定格のため、屋内でのみ使用してください。

	電気製品の廃電池の安全な廃棄:
	いつでも、この製品またはこの製品の部品を処分する必要がある場合： <p>廃電気製品およびバッテリーは、通常の家庭ごみと一緒に処分しないでください。</p> <p>施設が存在する場所でリサイクルします。 地方自治体に確認して くださいリサイクルのアドバイス。 または、NightSearcherがレシートを受け取りますこの製品のサポート終了後、お客様に代わってリサイクルします。</p>

保証:
すべてのNightSearcher製品は、すべての製造に3年間の標準保証が付いています
購入日からすべての充電式電池に1年間の保証と欠陥が含まれています。
お客様は、製造上の欠陥について、製品の保証を5年に延長することができます。
製品の登録は、メールsales@nightsearcher.co.ukを送信して、購入後1か月以内に行う必要があります。延長保証のNightSearcher製品。
NightSearcherの保証ポリシーを表示するには、次のURLにアクセスしてください。
http://nightsearcher.com/en/warranty.htmlまたはQRコードをスキャンします。